



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ИЗДЕЛИЕ.**

**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ТОКОВ LIGHT™.
СЕРИЯ AVA.**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выключатели переключатели скрытой установки серии AVA являются безопасными, энергоэффективными и экологичными устройствами. Не содержат опасные и вредные вещества.

Область применения: для скрытой установки в жилых, общественных и других помещениях. Устройства предназначены для присоединения электрических приемников сети переменного тока.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TKL-AV-V1F-xx	TKL-AV-V1IF-xx	TKL-AV-V2F-xx	TKL-AV-V2IF-xx	TKL-AV-P1F-xx	TKL-AV-P2F-xx
Рамка	+	+	+	+	+	+
Индикатор	-	+	-	+	-	-
Количество клавиш	1	1	1	2	2	2
Сила тока	250V					
Напряжение тока	10A					
Степень защиты	IP20					
Составные корпуса выдерживают температуру	850 градусов					
Рабочая температура	от -25 до +50					
Цвет	Белый, бежевый					
Сечение подключения проводов	15 мм.					
Возможность подключения медной и алюминиевой проводки (AL/CU)	+					
Материал корпуса	ABS -пластик					

Остальные климатические характеристики выключателей соответствуют климатическому исполнению УХЛ4 по ГОСТ 15150.

3. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. (ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ СОГЛАСНО ПУЭ)

- Монтаж и демонтаж выключателей и переключателей следует осуществлять при отключенном питании сети.
- Снять рамку.
- Снять клавиши.
- Зачистить концы сетевых проводов на 7-10 мм.
- Подсоединить провода к клеммам механизма и зафиксировать винтовыми зажимами до обеспечения плотного контакта.
- Вставить выключатель или переключатель в подрозетник и закрепить саморезами.
- Зафиксировать рамку.
- Присоединить клавиши на место.
- Подключить ток.

4. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в картонных коробках в сухих отапливаемых помещениях. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация в соответствии с нормами, принятыми местными органами власти.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- Выключатель — 1 шт.
- Рамка – 1 шт.
- Упаковочный пакет — 1 шт.

Кабель, фурнитура и прочие вспомогательные установочные элементы в комплект не входят.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выключатель является законченным изделием и ремонту не подлежит.

При выходе из строя – заменить.

Чистка изделия допустима при условии, что прибор временно отключен от электросети. Чистку проводить мягкой тряпкой, смоченной мыльным раствором. Использование растворителей и агрессивных моющих средств может привести к повреждению оболочки продукта.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае.

Изготовитель: «Wenzhou Hengchun Electric Co., Ltd.»

East Building, No. 601 Anxing Road, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «ЛАКИЛАЙТ», 143001, Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Новоивановское, ул. Западная, стр.180, комната 175 (часть). www.tokov.pro

Почтовый адрес для просьб, предложений и жалоб: info@lucky-light.pro

8. СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентом Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку.

9. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 36 месяцев с даты покупки выключателя или переключателя, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедших из строя приборов осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Артикул модели	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина

