



Выключатель дифференциального тока (УЗО) (1P+N) 40A 30mA тип AC 6кА PRIZMA

Артикул TKE-PZ60-RCDM-2-40-30-AC

Характеристики

Общее	
Наименование	Выключатель дифференциального тока (УЗО) (1P+N) 40A 30mA тип AC 6кА PRIZMA
Артикул	TKE-PZ60-RCDM-2-40-30-AC
Код РС	1848408
Электрические характеристики	
Сечение однопроволочного проводника, мм ²	от 1 до 16
Сечение многопроволочного гибкого проводника, мм ²	от 1 до 10
Номинальный ток, А	40
Ток утечки, мА	30
Тип тока утечки	AC
Условный номинальный ток КЗ, МА	6000
Тип по механизму расцепителя	Электромеханический
Количество полюсов	2
Номинальное напряжение, В	230
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В	400

Номинальное импульсное напряжение, кВ	6
Частота, Гц	50
Подключение вилочной шины сверху	Да
Подключение вилочной шины снизу	Да

Механические характеристики

Упаковка производителя, шт	1/90
Степень защиты IP	IP20
Гарантия, лет	5
Ширина в числах модульных расстояний	2
Индикатор срабатывания по току утечки	Да
Селективная защита	Нет
Блок защиты по току утечки электромеханического типа	Да
Защитные шторки на контактах	Да
Соответствие ГОСТ	IEC 61008-1
Напайка	Серебросодержащий сплав
Контактные клеммы	Медные с электролитическим лужением
Высота/глубина, мм	50