

Выключатель автоматический дифференциального тока (1P+N) C 16А 30мА тип AC 6кА PRIZMA

Артикул TKE-PZ60-RCBO-1-16-30-AC

Характеристики

Общее	
Наименование	Выключатель автоматический дифференциального тока 18мм 2п (1P+N) C 16А 30мА тип AC 6кА PRIZMA TOKOV Electric
Артикул	TKE-PZ60-RCBO-1-16-30-AC
Код РС	2066908

Электрические характеристики	
Сечение однопроволочного проводника, мм^2	от 1 до 16
Сечение многопроволочного гибкого проводника, мм^2	от 1 до 10
Номинальный ток, А	16
Ток утечки, мА	30
Тип тока утечки	AC
Тип по механизму расцепителя	Электронный
Количество полюсов	2
Количество защищенных полюсов	1
Характеристика срабатывания	C
Отключающая способность, А	6000

Номинальное напряжение, В	230
Номинальное напряжение изоляции (Ui), В	400
Номинальное импульсное напряжение, кВ	6
Класс токоограничения	3
Частота, Гц	50
Подключение вилочной шины сверху	Да
Подключение вилочной шины снизу	Да
Количество дугогасительных камер	2
Срабатывание по току пульсации (A)	Да
Срабатывание по току пульсации (AC)	Да
Защита от прогорания корпуса	Двойная

Механические характеристики	
Степень защиты IP	IP20
Гарантия, лет	5
Ширина в числах модульных расстояний	1
Индикатор срабатывания по току утечки	Да
Селективная защита	Нет
Соотвествие ГОСТ	IEC 61009-1
Напайка	Углеродистое серебро
Контактные клеммы	Медные с электролитическим лужением
Высота/глубина, мм	50

Дополнительные изображения





